



Peltor™ Lite-Com™ Basic

Headset de communication, émission/réception intégrée



MT53H7A4400



- Communication sur 8 canaux sur la bande PMR 446 MHz.
- 38 sous-canaux permettent à plusieurs d'utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le même canal.
- Une voix électronique vous indique les réglages de l'appareil que vous êtes en train d'effectuer, afin que vous ne soyez pas obligé de retirer le headset pour vérifier.
- Inactivé, le Lite-Com Basic se coupe automatiquement pour économiser les piles.

Description

PMR 446 MHz
PMR 446 MHz
PMR 446 MHz
Récepteur Guide 446 MHz
Récepteur Guide 446 MHz

Code produit

MT53H7A4400
MT53H7P3E4400
MT53H7B4400
MT0H7A4400
MT0H7P3E4400

Fixation

Serre-tête
Attaches casque
Serre-nuque
Serre-tête
Attaches casque

Poids (g)

418
438
403
418
438

Couleur



MT53H7A4400

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	13.8	21.5	30.9	36.6	35.9	35.5	39
Écart type (dB)	1.8	0.9	1.3	1.5	5.5	3.1	2.3
Protection supposée (dB)	12	20.6	29.6	35.1	30.4	32.4	36.7

SNR=31dB H=32dB M=29dB L=20dB

MT53H7P3E4400

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	14	22.4	28.1	33.8	33.4	35.4	38.7
Écart type (dB)	1.5	2.7	1.7	2.3	2.6	2.3	1.8
Protection supposée (dB)	12.5	19.7	26.4	31.5	30.8	33.1	36.9

SNR=30dB H=33dB M=28dB L=20dB



Peltor™ Lite-Com™ III

Headset de communication, émission/réception intégrée



MT53H7A440B

- Disponible en deux versions avec 8 canaux sur la bande PMR 446 MHz ou avec 69 canaux sur la bande LPD 433 MHz (une licence utilisateur peut être nécessaire).
- Sur les canaux PMR, 38 sous-canaux permettent à plusieurs utilisateurs de communiquer individuellement en utilisant le même canal.
- La fonction à modulation sonore intégrée vous permet d'entendre des sons ambiants, signaux d'avertissement, bruits de machines, conversations, etc.
- Les bruits impulsifs nocifs sont immédiatement atténués.
- Une voix électronique vous indique les réglages de l'appareil que vous êtes en train d'effectuer, afin que vous ne soyez pas obligé de retirer le headset pour vérifier.
- La coquille droite dispose d'un panneau de configuration avec un large écran LCD qui indique les réglages actuels.
- Une entrée auxiliaire permet de raccorder un téléphone portable ou une radiocom externe, quelle que soit la fréquence.
- Inactivé, le Lite-Com III se coupe automatiquement pour économiser les piles.

Accessoires, voir également page 69

Description

Piles rechargeables
PTT externe

Code produit

ACK03
FL5602

Description

LPD 433 MHz
LPD 433 MHz
LPD 433 MHz
PMR 446 MHz
PMR 446 MHz
PMR 446 MHz
Micro dyn. PMR 446 MHz
Micro dyn. PMR 446 MHz
Micro dyn. LPD 433 MHz
Micro dyn. LPD 433 MHz

Code produit

MT53H7A430B
MT53H7P3E430B
MT53H7B430B
MT53H7A440B
MT53H7P3E440B
MT53H7B440B
MT7H7A440B
MT7H7P3E440B
MT7H7A430B
MT7H7P3E430B


Fixation

Serre-tête
Attaches casque
Serre-nuque
Serre-tête
Attaches casque
Serre-nuque
Serre-tête
Attaches casque
Serre-tête
Attaches casque

Poids (g)

436
456
421
436
456
421
436
456
436
456

Couleur



MT53H7A430B

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	16.5	20.7	31.4	33.7	34.5	38.4	37.2
Écart type (dB)	2.4	2.3	1.8	3.3	2.2	3.1	4.7
Protection supposée (dB)	14.1	18.4	29.6	30.4	32.3	35.3	32.5

SNR=31dB H=33dB M=28dB L=21dB

MT53H7P3E430B

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	17.8	21	30.9	32.6	31.5	38.9	38.2
Écart type (dB)	2	1.8	3.6	3.3	2.7	3.7	3.9
Protection supposée (dB)	15.8	19.2	27.3	29.3	28.8	35.2	34.3

SNR=30dB H=31dB M=28dB L=22dB



Peltor™ Lite-Com™ Pro

Headset de communication programmable, émission/réception intégrée



MT53H7F470-50



- Programmable pour communication sur 30 canaux maxi sur la bande 430 à 470 MHz. (Une licence utilisateur peut être nécessaire.)
- Homologué pour utilisation dans des environnements explosifs.
- Certifié ATEX (Ex) II 1 G EEx ia IIC T4).
- La fonction à modulation sonore intégrée vous permet d'entendre des sons ambiants, signaux d'avertissement, bruits de machines, conversations, etc.
- Les bruits impulsifs nocifs sont immédiatement atténués.
- Une voix électronique vous indique les réglages de l'appareil que vous êtes en train d'effectuer, afin que vous ne soyez pas obligé de retirer le headset pour vérifier.
- Inactivé, le Lite-Com Pro se coupe automatiquement pour économiser les piles.

Accessoires, voir également page 69

Description

Battery charger
Piles rechargeables
PTT externe

Code produit

FR05
ACK05
FL5602-50

Description

Programmable 430–470 MHz, Dyn. Mik.
Programmable 430–470 MHz, Dyn. Mik.
Programmable 430–470 MHz, Dyn. Mik.
Programmable 430–470 MHz, Elek. Mik.
Programmable 430–470 MHz, Elek. Mik.
Programmable 430–470 MHz, Elek. Mik.

Code produit

MT7H7F470-50
MT7H7P3E470-50
MT7H7B470-50
MT53H7F470-50
MT53H7P3E470-50
MT53H7B470-50


Fixation

Serre-tête
Attaches casque
Serre-nuque
Serre-tête
Attaches casque
Serre-nuque

Poids (g)

418
438
403
418
438
403

Couleur



MT7H7F470-50, MT53H7F470-50

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	14.7	23.4	30.7	34.6	34.5	36.9	37,3
Écart type (dB)	3.9	4.6	3.2	3.4	3.1	2.7	4.2
Protection supposée (dB)	10.8	18.8	27.4	31.2	31.4	34.2	33.1

SNR=30dB H=33dB M=27dB L=19dB

MT7H7P3E470-50, MT53H7P3E470-50

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	15.5	23.3	31.2	35.6	35.0	36.5	40.9
Écart type (dB)	2.6	2.3	2.0	3.2	3.4	3.4	3.3
Protection supposée (dB)	13.0	21.0	29.2	32.4	31.6	33.2	37.6

SNR=31dB H=33dB M=29dB L=21dB

MT7H7B470-50, MT53H7B470-50

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	16.2	22.9	31.7	35.6	34.5	37.7	40.0
Écart type (dB)	3.2	2.2	2.0	2.9	3.0	3.9	3.3
Protection supposée (dB)	13.0	20.7	29.7	32.7	31.5	33.8	36.8

SNR=31dB H=33dB M=29dB L=21dB