CARTOUCHES POUSSIERE ABEK1P3 PRESS TO CHECK™

PAIRE DE CARTOUCHES FILTRANTES POUR DEMI MASQUE FORCE 8™ ET MASQUE COMPLET FORCE 10™

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION RESPIRATOIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Suivez les instructions fournies pour fixer correctement les filtres au masque
- Alignez les flèches sur le masque et filtre. Vissez la cartouche à baïonnette dans le sens des aiguilles d'une montre sur le masque
- Veillez à ce que le filtre choisi soit adapté au travail à effectuer
- En cas de doute sur le type de filtre requis, demandez avis à un professionnel

PERFORMANCE

Offre un facteur de protection assignée (FPA) de 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) contre les poussières fines, fibres, fumées et aérosols liquides lorsque fixée sur un Force 8™ ou Force 10™

CONFORMITE

- Répond aux exigences de l'EN14387:2004 + A1:2008
- Certificat CE numéro 623018, établi par l'oganisme certificateur britannique BSI
- Marquages: ABE1P3 R, EN14387:2008

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Hauteur: 63mm
- Longueur: 101mm
- Largeur: 68mm
- Poids: 116g (environ)

DIMENSIONS DU PACKAGING

Packaging: (quantité: 2 filtres par sachet)

Hauteur: 280mm Largeur: 10mm
Longueur: 156mm Poids: 260g (environ)

Boîte: (quantité: 10)

Hauteur: 180mm Largeur: 250mm
Longueur: 340mm Poids: 3kgs (environ)

MATERIAUX

- Extérieur de la cartouche: ABS
- Intérieur: charbon actif et matériaux synthétiques

LIMITES D'UTILISATION

- La protection est garantie si la cartouche est correctement fixée sur le masque adapté
- La date limite d'utilisation est imprimée sur l'extérieur de la boite
- La durée de vie du filtre dépend de beaucoup de facteurs qui sont le rythme de travail, le débit d'air et la concentration de polluant dans l'air
- Le filtre doit être immédiatement changé en cas de:
  a. difficultés respiratoires ressenties liées à l'encrassement
  b. détection d'un polluant par l'odorat, le gout ou tout autre sens
  c. déterioration du filtre
- A utiliser dans un environnement ventilé, non déficient en oxygène et non explosif
- Les filtres à baïonnette ne doivent jamais être utilisés sur des masques à fixation différente

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon humide imbibé d'un détergent non abrasif, tout en veillant à ne pas mouiller l'intérieur de la cartouche
- Ne pas utiliser de substance ou solvant abrasifs
- Nettoyer les filtres n'étend pas leur durée de vie
- Stocker les sachets non ouverts dans un contenant hermétique, à l'abri des rayons du soleil et de tout produit chimique, abrasif dans un environnement sec