



CODE ARTICLE: RF075 POLYTEX 75

Manipulation de petites pièces dans l'industrie mécanique, plastique, électronique, alimentaire, pharmaceutique.
Horlogerie, bijouterie, parfumerie.
Utilisable également comme gant de cérémonie.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

RF075

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Travail de Précision

Marque

Honeywell

Industrie

- Industrie Automobile
- Restauration Collective
- Industries Alimentaires
- Industries Médicales et Pharmaceutiques
- Laboratoires
- Industrie
- Services

Utilisation du produit

Manipulation de petites pièces dans l'industrie mécanique, plastique, électronique, alimentaire, pharmaceutique.
Horlogerie, bijouterie, parfumerie.
Utilisable également comme gant de cérémonie.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant 100 % polyester
Montage fourchette
75 deniers

Avantage

CONFORT

Non pelucheux, le polyester est adapté aux montages de précision.

Le montage ville et la maille extensible rendent le gant confortable et gainant tout en assurant un excellent niveau de dextérité et de tactilité (Niveau 5 selon EN 420).

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant 100 % polyester

Montage fourchette

75 deniers

Couleur de gant/doublure

Blanc

Type de revêtement

Polyester

Longueur

25,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 et 9

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	0
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

RF075 XX

EN 420

EN 388 : 0121

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Minimum packaging : 600 pairs.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, consultez Honeywell Safety Product.