

## FIRST BASE + HC22RP/HC22



### DESCRIPTION

First Base +, casquette de Baseball de protection comprenant une coque en ABS et un tissu en Cotton/Nylon.

HC22 : casquette coquée visière longue

HC22/RP : casquette coquée visière courte

### APPLICATION

First Base + convient à toutes les utilisations où il existe un risque mineur de coups ou d'égratignures à la tête. La FIRST BASE + est conçue pour les applications industrielles ainsi que pour des applications loisirs, comme le golf, le sport automobile. Elle est certifiée CE et est conforme à la norme EN812, qui régit la protection de la tête contre les coups, les égratignures sur la tête et non pas la chute d'objet. First Base + est idéale pour des applications où la protection contre les coups à la tête est requise dans des environnements de travail étroits et exigeants.

### CERTIFICATION

Certifiée CE à la norme EN812

Mousse de confort :

EVA cellule de mousse absorbante, densité 80 Kg/m<sup>3</sup>

Dimension : 40 mm de largeur

Dimension et matière Visière

- Visière en Plastique : Polyéthylène recyclé
- lavable en machine à 60°C
- 77mm longueur
- 180mm largeur.
- Coutures visière: 6 rangés

### MATERIAUX

Coque	ABS moulé injecté (Acrylonitrile Butadiene Styrene)	Polylac PA-757
Tissu	70% Cotton / 30% Nylon	

## COLOURS DISPONIBLES

Les 6 couleurs de tissus standards : bleu marine, bleu roi, noir, rouge, vert foncé et gris

## MAINTENANCE /CLEANING

La casquette doit être contrôlée visuellement avant utilisation de manière à détecter des coups ou craquelures suspectes sur la coque et d'être remplacée si nécessaire. Ce contrôle régulier doit être particulièrement strict sur les modèles en service depuis plus de deux ans.

Pour la coque, un nettoyage à l'eau tiède et au savon est amplement suffisant. **L'utilisation de solvants ou d'eau trop chaude est fortement déconseillé**. Après avoir oté le tissu de la coque, celui-ci peut être nettoyé jusqu'à 60°C, le séchage devant se faire de manière naturelle sans exposition à une source de chaleur. Ne pas utiliser de sèche linge industriel.

## DISPOSAL

La casquette étant soumise aux salissures et aux poussières durant son utilisation elle ne peut être recyclée. Démontez la et jetez la comme déchet solide.