


VF6 EX

Détecteur de tension CA en zones dangereuses




- Zone dangereuse classée 
- Détecteur de tension CA sans contact
- Plage de tensions 12 V - 1 000 V
- Avertissement visuel, sonore et par vibrations de la présence d'une basse ou moyenne tension
- Couvercle du compartiment des piles vissé
- Lampe de poche à LED blanche intégrée
- CAT IV 1 000 V
- IP67


DESCRIPTION

Le détecteur de tension VF6 EX de Megger est destiné à contrôler la présence d'une tension CA, signalée simultanément par une LED rouge située dans l'extrémité blanche en nylon, un avertisseur sonore et des vibrations. Le détecteur couvre deux types de tension : la basse tension (12 V à 1 000 V) et la moyenne tension (100 à 1 000 V). Le VF6 EX possède un autre avantage : une lampe de poche à LED blanche permettant son utilisation dans les zones mal éclairées.

APPLICATIONS

Le produit est classé  pour une utilisation sur des plateformes gazières et dans d'autres environnements pétrochimiques. Idéal pour détecter les conducteurs sous tension, rechercher une coupure sur un conducteur ou vérifier l'absence de fusibles grillés sur un circuit, ou encore pour détecter une tension CA au niveau de prises, commutateurs, disjoncteurs, fusibles, câbles et luminaires.

SPECIFICATION

Plage de détection de tension	12 V CA à 1 000 V CA, 100 V à 1 000 V CA
Gamme de fréquences	50/60 Hz
Piles	2 piles AAA / LR03 1,5 V
Température ambiante de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Température de stockage	-10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
Humidité	80 % max
Altitude	2000 mètres
Degré de pollution	2
Conformité aux normes de sécurité	CAT IV 1000 V
Mise hors tension automatique	5 minutes
Indice de protection	IP67
Conforme au numéro de certificat	 II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb Presafe 17 ATEX 9668X
Caractéristiques mécaniques	
Poids	48g
Dimensions	162 x 20 x 20 mm (L x W x H)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Part number
Boîte de 12 VF6 EX	1013-097
(disponible en boîte de 12 uniquement, non disponible en individuel)	
Accessoires inclus	
2 piles AAA	

BUREAU DES VENTES

Megger SARL
9 rue Michaël Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
France
T. 01 30 16 08 90
E. infos@megger.com

VF6_DS_fr_V03

www.megger.com
ISO 9001

The word 'Megger' is a registered trademark