

Casque de Sécurité CONCEPT Electricien

Casque de sécurité résistant, léger et confortable avec Jugulaire 4 Points à attache rapide.



Spécifications

Couleurs :	Blanc (W), Vert (G), Bleu (B), Orange (O), Jaune (Y), Rouge (R), Noir (K)
Visière :	Réduite (20 mm)
Taille :	51 – 63 cm, 52 – 63 cm avec crémaillère.
Accessoires :	Compatible avec les accessoires de protection auditifs ou faciaux type Euro
Poids :	335g
Personnalisation :	Avant : 85 x 50 mm ou 25 x 60 mm, Côtés : 80 x 35 mm, Arrière : 100 x 20 mm
Caractéristique Spécifique :	Fournit avec une jugulaire 4 Points à attache rapide, Porte carte interne pour information médicale ou d'identification (Dimension carte de crédit : 54 x 85 mm)
Clips pour accessoires :	Utilisez les clips Euro (S565) fournis avec nos Porte Ecran et Coquilles Auditives.
Conditionnement :	Carton de 10 à la couleur, dimension : 44.8 x 44.5 x 29.5 cm, poids colis : 3.94 kg
Codes :	S08E*L (Standard), S08E*RL (avec crémaillère) *Insérer la lettre de la couleur dans le code (exemple : W pour Blanc)

Matériaux

Calotte :	ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
Coiffe :	Textile 6 Points d'attache
Tour de tête :	LDPE (Polyéthylène Basse Densité)
Garniture de Confort :	Hydro-Flock
Jugulaire :	Sangle Polypropylène



Normes et Options

Normes Européennes EN 397:1995 ANSI Z89.1-2003 Type 1 Class E, EN 50365 – Casque à Résistance électrique pour utilisation dans des installations de faible voltage.	
Options inclus EN 397 :	440V a.c. (Résistance Electrique) LD (Déformation latérale) MM (Métal en Fusion) -30°C (Performance Basse Température)
Options additionnelles à l'EN 397 :	1000V a.c. (Résistance Electrique) 20.000V a.c (Résistance Electrique) Classe E inclut dans la norme ANSI -40°C (Performance Basse Température)

Stockage / Durée de Vie

Stockage:

- Peut être stocké et transporté dans le carton original à température ambiante (entre 0°C et + 30°C)
- Peut être stocké dans le noir jusqu'à 5 ans
- Ne pas stocké à la lumière directe car cela pourrait déformer les produits

Durée d'utilisation :

- Le casque Centurion à une durée d'utilisation de 5 ans.
- Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Nettoyage

- Nettoyer en utilisant une eau chaude savonneuse et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de solvants ou abrasifs